# WEMAG

# FRITZ!Box 7590

## Installation und Einprüfung

Allgemein: Die Vertragsunterlagen mitbringen und Aufforderungen zur Mitwirkung unverzüglich an eingesandte Unterschriftung, ohne dass auf Ihr dieser Aktualität eine Haftung übernommen. Mit seinem darauf hin, dass Sie sich bei Fragen oder Unklarheiten jederzeit an Ihren Ansprechpartner oder Kundenberater wenden. Weitere, die Aktualität und Gesetzgebung der Installationsinformationen nicht gewährleistet werden kann.

**Vorwort**

Willkommen in der Einrichtungsanleitung Ihrer FRITZ!Box 7590.

Wir wünschen Ihnen darauf hin das Sie unter folgendem Tel. No. 0385 - 2027-1912 dem Installationsfragen oder Unklarheiten jederzeit an Ihren Ansprechpartner oder Kundenberater wenden.

Wichtig ist hierbei das Sie die FRITZ!Box 7590 mit folgendem Zugangsdaten einrichten: Benutzer: **Wemag** Kennwort: **Wemag2017!**

**Schritt 1**
Prüfen

**Welches IP-Protokoll nutzen Sie?**

Prüfen Sie zunächst Ihr genutztes IP-Protokoll.

Dies sehen wir Ihnen mit dem Schreiben „Ihre Zugangsdaten" mit folgendem:

**Ist Ihr nutzen eine Dynamische IPv4 Adresse?**

**Ist Ihr nutzen eine Dynamische IPv4 Adresse**

**Ist Ihr nutzen eine Dynamische IPv4 Adresse und eine feste IPv6 Adresse (Dual Stack)**

**Schritt 2**
Zugangsdaten

**Wie finde ich meine Zugangsdaten?**

Sollten Sie Ihre Zugangsdaten nicht mehr zur Hand haben, suchen Sie nach dem Schreiben „Ihre Zugangsdaten" unter dem Abschnitt „Zugangsdaten Internet (PPPoE - Einwahl)"

Zugangsdaten Internet (PPPoE - Einwahl)
Benutzerkennung: 00000000000 Passwort: [illegible]

**Schritt 3**
Installieren

Installieren Sie Ihre FRITZ!Box gemäß der mitgelieferten Kurzanleitung.

Verbinden Sie anschließ das Netzkabel mit der FRITZ!Box und Ihrem Computer. Starten Sie anschließ Ihren Internet Browser und geben die folgendes Adresse ein: fritz.box oder http://fritz.box oder 169.254.1.1 ein.

Sollen Sie anschließ eine LAN oder WLAN Verbindung zwischen Ihrer FRITZ!Box und einem Internetfähigen Endgerät (PC, Laptop, Handy, Tablet) her.

Starten Sie einen Browser (Not Mozilla, IE, Google Chrome, Mozilla Firefox) und tippen Sie die folgendes Adresse ein: fritz.box oder 169.254.1.1

Melden Sie sich mit dem FRITZ!Box Kennwort an.
Dieses befindet sich **auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box**.

Wählen Sie anschließend die gewünschte Sprache für die Einrichtung aus.

Wählen Sie nun Ihr Land.

**Schritt 4**
Einrichtung

**Einrichtung**

Wählen Sie im Dropdown Menü „weitere Internetanbieter"

Tragen Sie ein Feld „Name" WEMAG DSL ein.

Wählen Sie im Internetzugang „Anschluss an einen DSL Anschluss" aus.

Sollten Sie Ihre Daten korrekt eingegeben haben, bestätigen Sie den Vorgang durch „Weiter".

Erfolreiche Sie das Nächste aus „Internetverbindung auch dann speichern die Einstellungen prüfen" und bestätigen die Einstellung mit „Weiter".

Bestätigen Sie die Einrichtung mit einem Klick auf „Schließ abschließen"

**Schritt 5**
Telefonie

**Telefonie**
**Einrichten der Telefonie**

Sofern Sie eine Telefonie nutzen, fügen Sie diese mit einem Klick auf „Neue Rufnummer einrichten" hinzu. Anschließ überprüfen Sie diesen Schritt und fahren mit der nächsten Schritt fort.

Tragen Sie Ihre Rufnummer vollständig ein. Verwalt. in das Feld „Rufnummer für die Anzeigen" und „Rufnummer für den Anruf" und bestätigen Sie diese Vorgang durch „Weiter".

Sollten Sie diese Vorgang fehlerlos Sie anschließend auf „Weiter".

Bestätigen Sie anschließend die Fehlerfreie „Konfiguration" „Rufnummer" und „Registrier" mit den Weiter-Vorgängen aus dem Schreiben „Ihre Zugangsdaten" Schritt 2.

Speichern Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf Weiter.

Ihre Daten wurden abschließend auf Richtigkeit geprüft.

**Schritt 6**
WLAN

**WLAN**
**WLAN Einstellungen**

Im folgenden Schritt haben Sie die Möglichkeit Ihr WLAN zu konfigurieren. Wählen Sie hierfür einen Namen für Ihr WLAN und Kanalbelegung gemäß anderen Gegebenheiten. Sie nur von Ihnen selbstbestimmten WLAN Namen sowie Passwort setzen.

Wählen Sie hierfür einen Namen für Ihr WLAN und Kanalbelegung Kennzeichnen die Möglichkeit ohne Einstellungen beibehalten abzugeben.

Um Ihnen **optional** die Möglichkeit ins E-Mail Adressen zu hinterlegen, falls an dem Serviceprozess Ihre FRITZ!Box benachrichtigt werden sollen.




Klicken Sie auf „Weiter".




Bestätigen Sie die Update-Prüfung mit einem Klick auf „Schließ abschließen"

Bestätigen Sie ein mit einem Klick auf „Fertig".

Anschließend wechlen Sie ins Fenstermenü der FRITZ!Box gelenkt.

Wählen Sie im Fenstermenü unter „Internet" → „Zugangsdaten" → „Internet" → „Verbindung" und anschließ Verbinden oder Bestätigen.

Tragen Sie nun Ihre gebuchte Bandbreite unter dem Reiter „Internetzugang" → Übertragungsgeschwindigkeit → Downstream → Upstream in Mbit/s ein.




Schließen Sie die Einrichtung mit einem Klick auf „Übernehmen" ab und bestätigen Sie die anschließend Meldung mit „OK".




Die Prüfung der Internetverbindung schließt erfolgreich ab. Bestätigen Sie mit „OK"

**Schritt 7**
Dual Stack

**Einrichtung bei Dual Stack**

Nachdem Sie unter dem Reiter „Internet" → „Verbindung" und „Übernehmen" und „OK" die Einrichtung abgeschlossen haben, sind folgende Einstellungen vorzunehmen.

Prüfen Sie die Einstellungen unter dem Menüpunkt „Zugangsdaten" → „Netze", „IPv4" und folgt so:

Gewaltfrei Speichern Sie die eingenommenen Einstellungen mit dem „Übernehmen" Knopf und bestätigen Sie Einrichtung erfolgreich abgeschlossen.

**Schritt 8**
Dynamische IPv4

**Einrichtung bei Dynamischer IPv4**

Prüfen Sie unter dem Menüpunkt „Internet" → „Zugangsdaten" → „Netze", „IPv4" und folgt so:

Passen Sie die Einstellungen unter dem Menüpunkt „Zugangsdaten" → „Netze", „IPv4" wie folgt an:




Speichern Sie die eingenommenen Einstellungen mit dem „Übernehmen" Knopf und bestätigen Sie Einrichtung erfolgreich abgeschlossen.

**Schritt 9**
Dynamische IPv4

**Einrichtung bei Dynamischer IPv4**

Sofern Sie ein Produkt „Dynamische IPv4" nutzen ist die Einrichtung beendet und Sie sind E-Bargefreien.




**Schritt 10**
Nachtrag WLAN

**Nachtrag WLAN**

Um Ihre WLAN Einstellungen individuell zu konfigurieren Drücken Sie im Menüpunkt „WLAN" → „WLAN Einstellungen" → „WLAN", „Sicherheit" → „WLAN Netzwerkschlüssel" durch Fahren Sie die Möglichkeit an um Ihren individuellen Kennwort zu ändern.

**Schritt 11**
Nachtrag Telefonie

**Nachtrag Telefonie**

Wenn Sie nachträglich eine Rufnummer einrichten möchten, bestätigen Sie die Schritte **„Einrichtung der Telefonie"**.